

PUSH-4CV-DIN

Ingresso **PUSH**
Uscita tensione costante **PWM**



PERCHÉ SCEGLIERLO

- Controllabile anche tramite APP Newlab Go via Bluetooth

71x90x58 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmer da barra DIN quattro uscite separate monocromatiche con quattro ingressi Push e controllo Bluetooth
- **Led di segnalazione corretta alimentazione**
- **N° 4 Led di segnalazione dello stato delle uscite**
- **Possibilità di test al banco tramite SETUPPER opzionale**
- Funzione intensità massima su doppio click e luce notturna su pressione prolungata da spento
- Morsetti alimentazione 0,2÷2,5 mm² (24÷12 AWG)
- Morsetti ingressi di segnale 0,05÷1,5 mm² (30÷14 AWG)
- Frequenza PWM: 390Hz
- Protezione da: inversione polarità, circuito aperto, picchi di tensione e sovratemperatura



CODICE	RANGE DI ALIMENTAZIONE	CORRENTE PER USCITA	POTENZA PER USCITA	USCITE	COMANDO	TIPO DI CARICO	PART NUMBER
PUSH-4CV-DIN	8÷53 V DC	8A	384W a 48V 192W a 24V 96W a 12V	4	PUSH / Bluetooth per altre modalità acquistare SETUPPER*	monocolore tunable white rgb rgbw	L406MA02T4A05

ORDINABILE
SEPARATAMENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PART NUMBER
DMX-4CV-DIN	Amplificatore potenza → pag. 136	L406MA02T4A01
*SETUPPER	Programmatore per cambio modalità DMX512 / DALI / 0-10V / 1-10V / POT, fade on-off e test al banco → pag. 191	L392MA00N0A01

SCHEMA

