

BLE-CV

Ingresso BLE Uscita tensione costante PWM



PERCHÉ SCEGLIERLO

- Autoselezione della modalità di input
- Alimentazione fino a 48V

40x80x24,45 mm
con KIT-COVER 40x100x24,45 mm
opzionale versione SLIM 35,5x75x18 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Dimmer con controllo Bluetooth, ingresso Push, DALI, Potenzimetro / 0-10V
- **Led di segnalazione corretta alimentazione**
- **Led di segnalazione stato dell'uscita**
- **Possibilità di test al banco tramite SETUPPER opzionale**
- Morsetti alimentazione e uscita 0,05÷3 mm² (30÷12 AWG)
- **Frequenza PWM: 390Hz**
- Protezione da: inversione polarità, cortocircuito, circuito aperto, picchi di tensione



CODICE	RANGE DI ALIMENTAZIONE	CORRENTE	POTENZA	USCITE	COMANDO	TIPO DI CARICO	PART NUMBER
BLE-CV	8÷53 V DC	12A	576W a 48V 288W a 24V 144W a 12V	1	BLUETOOTH DALI / PUSH / POT / 0-10V	monocolore	L400MC04T1A01

ORDINABILE
SEPARATAMENTE

CODICE	DESCRIZIONE	PART NUMBER
BOOSTER-PWM-CV	Amplificatore potenza → pag. 189	L410MA04T1A00
KIT-COVER	N° 2 coprimorsetti con stringicavo	L999AM000100
SETUPPER	Programmatore per cambio curva, fade on-off e test al banco → pag. 191	L392MA00N0A01

SCHEMA

